

SWAN BULB調光器マッティングリスト

製品名: SWB-LDA4L-A60-24

(検証灯数: 20灯)

メーカー	調光器	調光方式	判定	調光範囲(%) 発生する症状	0%状態 電源ON時	動作確認灯数 (○灯～○灯)
大光電機	LZA-90306	正位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	LZA-92794	正位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	DP-37154G	◇逆位相	△	50 - 100 電源投入時、瞬間的にフラッシュあり	点灯なし	1～20
	DP-37154GE	◇逆位相	△	50 - 100 電源投入時、フラッシュあり、揺れ(1灯点灯時)	点灯なし	1～20
	DP-39672G	◇逆位相	△	50 - 100 電源投入時、瞬間的にフラッシュあり	点灯なし	1～20
	DP-41316G	◇逆位相	△	50 - 100 電源投入時、瞬間的にフラッシュあり	点灯なし	1～20
	LSM-BBX03 (SENMU)	正位相	○	15 - 80	点灯なし	1～20
Panasonic (下限ボタン付き)	WT57511W	正位相	○	1 - 60	点灯あり	1～20
	WTA57583WK	◇逆位相	△	1 - 70 ちらつき(4～20灯)	点灯あり	1～3
	WTC57521W	正位相	○	1 - 60	点灯あり	1～20
	WTC57523W	正位相	○	1 - 70	点灯あり	1～20
	WTC57582W	◇逆位相	○	1 - 60	点灯あり	1～20
	WTC57583W	◇逆位相	△	1 - 60 ちらつき(4～20灯)	点灯あり	1～3
	WTY22173F	◇逆位相	○	2 - 5(5段階調光)	点灯なし	1～20
	WTY22473W	◇逆位相	○	調光可能(無段階調光)	点灯あり	1～20
	WTY521730WT	正位相	○	1 - 5(5段階調光)	点灯あり	1～20
	WNS57511B	◇逆位相	×	- 調光不安定、調光時チラつき	点灯なし	-
オーデリック	LC211	正位相	○	40 - 70	点灯なし	1～20
	LC214	◇逆位相	○	20 - 50	点灯なし	1～20
	LC702	正位相	△	40 - 80 電源投入時一瞬ちらつき(15～20)	点灯なし	1～14
コイズミ	AE36745E	正位相	×	- 調光不安定	-	-
	AE49350E	◇逆位相	△	30 - 60 ちらつき(1～7灯)	点灯あり	8～20
東芝	WDG9012	◇逆位相	×	全体的にチラつく	-	-
	WDG9013	◇逆位相	×	全体的にチラつく	-	-
神保電機	JEC-BN-RLE5	正位相	○	30 - 70	点灯なし	1～20
	JEC-BN-RTE2	◇逆位相	○	40 - 80	点灯なし	2～20
トヨスター	TRD-303LHA	正位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	TRD-100ULHJ	白熱灯用	○	1 - 70	点灯あり	1～10
	TRD-100ULHE	白熱灯用	○	1 - 60	点灯あり	1～10
ルートロン	DVCL-123P-JA	正位相	○	10 - 100	点灯あり	1～20
遠藤照明	RX116WC	正位相	△	30 - 70 ちらつき(1～13灯)	点灯なし	14～20
	FX-426NA	正位相	○	20 - 70 調光1～20%時光量変わらず	点灯あり	1～20

○・・・良好

△・・・部分的にチラつき、揺れあり(下段: 症状発現調光範囲)

×・・・利用不可

- ・ スワン電器株式会社の独自の検証方法にて実施しております。
- ・ 記載にない灯数及びご使用環境においては動作保証致しかねます。
- ・ 調光器の動作に関する内容は各社メーカー様へお問い合わせください。