

## SWAN BULB調光器マッチングリスト

製品名: SWB-G9-25D24L  
(検証灯数: 20灯)

メーカー	調光器	調光方式	判定	調光範囲(%) 発生する症状	0%状態 電源ON時	動作確認灯数 (○灯～○灯)
大光電機	LZA-90306	正位相	○	30 - 70	点灯なし	1～20
	LZA-92794	正位相	○	10 - 80	点灯なし	1～20
	DP-37154G	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	DP-37154GE	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	DP-39672G	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	DP-41316G	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	DP-41924	◇逆位相	○	10 - 80	点灯なし	1～20
	LSM-BBX03 (SENMU)	正位相	○	1 - 80	点灯あり	1～20
	LSM-BBX05 (SENMU)	◇逆位相	○	20 - 80	点灯なし	1～20
Panasonic (下限ボタン付き)	WT57511W	正位相	○	1 - 70	点灯あり	1～20
	WTA57583WK	◇逆位相	○	1 - 70	点灯あり	1～20
	WTC57521W	正位相	○	1 - 70	点灯あり	1～20
	WTC57523W	正位相	○	1 - 80	点灯あり	1～20
	WTC57582W	◇逆位相	○	1 - 70	点灯あり	1～20
	WTC57583W	◇逆位相	○	1 - 70	点灯あり	1～20
	WTY22173F	◇逆位相	○	1 - 5(5段階調光)	点灯あり	1～20
	WTY22473W	◇逆位相	△	調光可能(無段階調光) スムーズな調光しない	点灯なし	1～20
	WTY521730WT	正位相	○	1 - 5(5段階調光)	点灯あり	1～20
	WNS57511B	◇逆位相	○	20 - 80	点灯なし	1～20
オーデリック	LC211	正位相	○	30 - 80	点灯なし	1～20
	LC214	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
	LC702	正位相	○	30 - 80	点灯なし	1～20
コイズミ	AE36745E	正位相	○	20 - 80	点灯なし	1～20
	AE49350E	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1～20
東芝	WDG9012	◇逆位相	△	20 - 80 調光時揺れ	点灯なし	1～20
	WDG9013	◇逆位相	△	20 - 90 調光時揺れ	点灯なし	1～20
神保電機	JEC-BN-RLE5	正位相	△	20 - 80 調光目盛100%時ちらつき	点灯なし	1～20
	JEC-BN-RTE2	◇逆位相	△	30 - 100 調光時揺れ	点灯なし	1～20
トヨスター	TRD-303LHA	正位相	○	20 - 90	点灯なし	1～20
	TRD-100ULHJ	正位相	○	1 - 50	点灯あり	1～10
	TRD-100ULHE	正位相	○	1 - 60	点灯あり	1～10
	TRT-060ULHE	◇逆位相	○	30 - 70	点灯なし	1～10
ルートロン	DVCL-123P-JA	正位相	△	1 - 100 90%時ちらつき	点灯あり	1～20
遠藤照明	RX116WC	正位相	○	20 - 80	点灯なし	1～20
	FX-426NA	正位相	○	20 - 90	点灯なし	1～20

○…良好

△…部分的にチラつき、揺れあり(下段: 症状発現調光範囲)

×…利用不可

・スワン電器株式会社の独自の検証方法にて実施しております。

・記載にない灯数及びご使用環境においては動作保証致しかねます。

・調光器の動作に関する内容は各社メーカー様へお問い合わせください。