

SWAN BULB調光器マッチングリスト

製品名: SWB-LDK3L-K35-22

(検証灯数: 20灯)

メーカー	調光器	調光方式	判定	調光範囲(%) 発生する症状	0%状態 電源ON時	動作確認灯数 (○灯~●灯)
大光電機	LZA-90306	正位相	△	30 - 70 調光70%付近ちらつきあり(1灯点灯時のみ)	点灯なし	1~20
	LZA-92794	正位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	DP-37154G	◇逆位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	DP-37154GE	◇逆位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	DP-39672G	◇逆位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	DP-41316G	◇逆位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	DP-41924	◇逆位相	○	11 - 70	点灯なし	1~20
	LSM-BBX03 (SENMU)	正位相	△	15 - 80 調光80%時揺れあり(1~3灯点灯時のみ)	点灯なし	1~20
	LSM-BBX05 (SENMU)	◇逆位相	○	20 - 80	点灯なし	1~20
Panasonic (下限ボタン付き)	WT57511W	正位相	○	1 - 60	点灯あり	1~20
	WTA57583WK	◇逆位相	○	1 - 60	点灯あり	1~20
	WTC57521W	正位相	○	1 - 60	点灯あり	1~20
	WTC57523W	正位相	○	1 - 70	点灯あり	1~20
	WTC57582W	◇逆位相	○	1 - 70	点灯あり	1~20
	WTC57583W	◇逆位相	○	1 - 70	点灯あり	1~20
	WTY22173F	◇逆位相	○	2 - 5(5段階調光)	点灯なし	1~20
	WTY22473W	◇逆位相	○	調光可能(無段階調光) 調光範囲0%時点灯(1灯点灯時)	点灯なし	2~20
	WTY521730WT	正位相	○	1 - 5(5段階調光)	点灯あり	1~20
	WNS57511B	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1~20
オーデリック	LC211	正位相	○	50 - 80	点灯なし	1~20
	LC214	◇逆位相	○	20 - 60	点灯なし	1~20
	LC702	正位相	△	40 - 70 点灯しない(1灯点灯時)	点灯なし	2~20
コイズミ	AE36745E	正位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	AE49350E	◇逆位相	○	30 - 70	点灯あり	1~20
東芝	WDG9012	◇逆位相	○	40 - 90	点灯なし	1~20
	WDG9013	◇逆位相	○	40 - 80	点灯なし	1~20
神保電機	JEC-BN-RLE5	正位相	○	40 - 80	点灯なし	1~20
	JEC-BN-RTE2	◇逆位相	○	40 - 80	点灯なし	1~20
トヨスター	TRD-303LHA	正位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	TRD-100ULHJ	白熱灯用	△	20 - 80 調光範囲狭い(1灯点灯時)	点灯なし	1~10
	TRD-100ULHE	白熱灯用	○	1 - 50	点灯あり	1~10
	TRT-060ULHE	◇逆位相	○	20 - 70	点灯なし	1~20
ルートロン	DNCL-123P-JA	正位相	×	- 調光不安定	-	1~20
遠藤照明	RX116WC	正位相	○	30 - 70	点灯なし	1~20
	FX-426NA	正位相	○	20 - 80	点灯なし	1~20

・調光器の動作に関する内容は各社メーカー様へお問い合わせください。